Portabelt inbrottslarm

Kontaktperson:

Larsolof Scherdin

010-470 18 08

Ett mycket effektivt sätt att skydda sig när man tillfälligt behöver förstärka sitt inbrottsskydd. Exempelvis när man bygger om, när man tillfälligt behöver förvara varor i olarmade lokaler eller när det ordinarie larmet är ur funktion. Larmet är mycket lätt att montera, och Securitas instruerar även personalen i hur larmet fungerar.

Larmet är placerat i en lätthanterlig plastportfölj. I grundutförandet ringer det upp Securitas Larmcentral via GSM. Det kan även programmeras till att sända SMS-meddelande direkt till väktare eller kundens kontaktperson.

Programvaran i larmsändaren har mångaprogrammeringsmöjligheter. Brandvarning och trygghetslarm är förberett och finns som tillval. För utomhusbruk finns larmväskor med rörelsedetektorer.

Larmväskan drivs normalt via väggutttaget men går även att driva via ett 12V fritidsbatteri. Back-up batteriet är inbyggd. Väskans räckvidd är upp till ca 500 meter i öppet fält, med viss variation beroende på terrängförhållanden. Radiomottagaren kan kompletteras med ytterligare tre mottagare för att öka räckvidden. Till- och frånkoppling sker via en manöverpanel där kundens egna fyrsiffriga kod programmeras in.

Väskan innehåller:

- Radiolarmsmottagare
- Rörelsedetektorer
- Larmsändare
- Expansionsenhet
- GSM uppringare
- Batteribackup
- Bråklarmssändare

Securitas AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Lindhagensplan 70
securitas.se

Specifikation

Kontaktperson:

Larsolof Scherdin

010-470 18 08

I grundutförandet innehåller SecuriPower 632, 6 st trådlösa IR-detektorer WLS-904L, men den kan byggas ut till 32 st, vilket också är det maximala antalet i systemet.

WLS904L

Trådlös IR-detektor

- Bevakningsområde: 15,2 x 18,3 meter
- Batterisparfunktion
- Kontinuerlig övervakning av sabotage, batterispänning och kommunikation
- Levereras med 1 st lithiumbatteri typ CR123A
- Mått: 107 x 69 x 53 mm (h x b x d)

PK5500

Knappsats med symbol/textdisplay

- Stor LCD-display med lättförstådda symboler
- Visar sektioner, systemstatus, larm etc. med hjälp av symboler eller i klartext
- Visar klocka i normalläge
- Stödjer trådlösa larmknappen WS4938
- Trådburen

WS4916

Trådlös optisk rökdetektor

- Automatisk självtest
- Manuell testknapp
- Inbyggd sirén 85dB
- Kontinuerlig övervakning av sabotage
- Levereras med 2 st lithiumbatterier typ CR123A
- Mått: 147 x 53 mm (ø x h)

VX-402R

Trådlös utomhusdetektor

- Batteridriven och anpassad för trådlös installation
- Dubbla IR-sensorer som ser i två plan. Båda sensorerna måste detektera för att aktivera larm
- Patentskyddad DCS-teknik för skydd av IR-sensorer
- Ställbart bevakningsområde mellan 2-12 meter
- Inkapslad elektronik
- Inbyggt ljusrelä för inkoppling av larm-funktion under mörker
- Ställbar känslighet i 3 steg
- Ström: 10µ A (standby), 3 mA vid in-kopplad lysdiod (gångtest)
- Spänning: 3.6VDC från lithiumbatteri
- Larmrelä: Växlande relä NO/NC
- Sabotagekontakt: Växlande NO/NC
- Batterispar-timer: Inställbar 120 sek eller 5 sek
- Temperaturområde: -25°C till +50°C
- Bevakningsområde: max 12 x 12 m bredstrålande
- Monteringshöjd: 0,8 - 1,2 m
- Mått: 145 x 68 x 34 mm (h x b x d)

Securitas AB
Box 12516
102 29 Stockholm
Sverige
Besöksadress:
Lindhagensplan 70
securitas.se